Terra+ и Terra

		Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
Батарея		312	13	675
Телефонная катушка		•	•	•
Bluetooth®		•	•	•
Гидрофобное покрытие		•	•	•
Индекс IP		IP68	IP68	IP68
Размеры (Д x Ш x Г)	мм	31.3 x 14.16 x 7.3	40.0 x 16.9 x 8.5	42.2 x 18.8 x 8.6
Вес	г	2.2	4.4	4.6

Акустическое сопряжение

Звуковод			Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
Рожок	Демпфированный (HE 11 680) прозрачный		•	•	•
	Недемпфированный (HE 11) прозрачный			•	•
SlimTube 4.0	Правый и левый в 5 вариантах длины (00, 0, 1, 2, 3)		•	•	
Вкладыш для SlimTube					
Вкладыш	Вкладыш-колпачок	Три размера (S, M, L)	•	•	
	Открытый вкладыш	Три размера (S, M, L)	•	•	
	Вкладыш с вентом	Три размера (S, M, L)	•	•	
	Мощный вкладыш		•	•	
	Акрил		•	•	
	Силикон		•	•	
Вкладыш для рожка					
Индивидуальный			•	•	•
Куплер 2 куб.см			HE11 680 / SlimTube 4.0	HE11 680 / HE11	HE11 680 / HE11
ВУЗД90 (дБ УЗД)	куплер 2 куб.см		128 / 122	133 / 139	134 / 141
Макс. усиление (дБ)	куплер 2 куб.см		63 / 58	75 / 81	78 / 84
Диапазон частот (Гц)			<100 - >7800 / <100 - >8000	<100 - >5700 / <100 - >4900	<100 - >4700 / <100 - >4700
Рабочий ток (мА)			1,6 / 1,6	2,2 / 2,1	2,8 / 3,3

Диапазон подбора

SlimTube 4.0
HE11 680



Легкая - умеренная степень потери слуха, все аудиометрические конфигурации



Легкая - тяжелая степень потери слуха, все аудиометрические конфигурации



Тяжелая - глубокая степень потери слуха, все аудиометрические конфигурации

Функциональность Terra+ и Terra

AutoSense OS™ 5.0	Terra+	Terra
Речь в шуме	•	•
Тихая ситуация	•	•
AutoSense OS™ 5.0 (стриминг)		
Медиа-речь + микрофон	•	•
Медиа-музыка + микрофон	•	
Дополнительные программы		
Максимум доп. программ	4	4
Речь в шуме	•	•
Тихая ситуация	•	•
Комфорт в шуме	•	
Музыка	•	
Акустический телефон	•	•
Собственная программа	•	•
Телефон через Т-катушку ± микр.	•	•
Индукционная петля ± микр.	•	•
Стриминговые программы		
PartnerMic + микрофон	•	
Телефон + микрофон	•	•

Функции	Terra+	Terra
UltraZoom	•	•
Broadband Booster[1]	•	•
Настройка по предпочтениям пользователя	•	•
Auto Acclimatization	•	•
Баланс окружающих звуков	•	•
SoundRecover2	•	
SoundRecover	•	•
WhistleBlock	•	•
NoiseBlock	•	•
QuickSync	•	•
AOV	•	•
Количество каналов	10	8

1. Доступно только в моделях Phonak Terra+ BTE-UP и Phonak Terra BTE-UP

Настройка

	Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
Phonak Target	9.1 или новее	9.1 или новее	9.1 или новее
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•	•	•
NOAHLink		•	•
HI-PRO, HI-PRO2		•	•